



**ESTABILIZADOR
CON
TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO**

Protege tus equipos
electrónicos y evita
que se malogren en
corto plazo



**ESTABILIZADOR
CON TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO**

JU-ETA3000

DESCRIPCIÓN

El JU-ETA3000 es un estabilizador con transformador de aislamiento monofásico que se distingue por su avanzada tecnología de estado sólido. Evita Daños: Protege sus equipos (servidores, PC, TV, equipos de laboratorio) contra los efectos perjudiciales de las subidas (sobretensión) y bajadas (subtensión) de voltaje. Calidad de la Energía: Proporciona una energía más "limpia" y estable, lo que prolonga la vida útil y mejora el rendimiento de los equipos conectados.



CALIDAD



GARANTIA
03 AÑOS



SOPORTE
24/7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	:	JUPE
Modelo	:	JU-ETA3000
Tecnología	:	100% Estado sólido con TRIAC y sistemas de lazo cerrado
Tipo	:	Elevador y estabilizador (2 en 1)
Garantía	:	3 años

INGRESO

Ingreso	:	220V AC
Rango	:	160V – 260V AC
Conectores de ingreso	:	Cable vulcanizado con enchufe
Fase	:	1PH – Monofásico
Frecuencia	:	50 - 60 Hz 0.9
Factor de potencia	:	0.9

TRANSFORMADOR

Tipo	:	Transformador de Aislamiento
Aislamiento	:	(Doble bobina)
Factor	:	Clase H
Filtro electrostático	:	K-13
Aislamiento térmico	:	Pantalla electrostática entre bobinas
Nivel de ruido	:	Tipo F (155°C)
Nivel de aislamiento A.T.	:	< a 25dB / Tcc % 75°C 3.80%
Nivel de aislamiento B.T.	:	1.1/3KV / Impedancia 3-5%
Nivel de aislamiento B.T.	:	1.1/3KV

EQUIPO

Gabinete de protección :

IP20, con Tapa en la parte superior y accesibles por los lados.
Esta provista por orificios de ventilación
La entrada y salida de cables es por la parte trasera del equipo en bornas industriales.

Gabinete metálico:

Fabricado en plancha LAF

Acabados :

El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado
El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
El proceso de pintado es electrostatico

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue .
- Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo.
- Utilizar cables apropiados para la instalación.
- Dar mantenimiento a los 12 meses.

SALIDA

Potencia real	:	3000/ 3KW
Salida	:	220V AC
Rango	:	+/- 3% Lazo Cerrado
Fase	:	1PH – Monofásico
Frecuencia	:	50-60Hz
Tipos de cargas a soportar	:	Inductiva o capacitiva
Tiempo de respuesta	:	< a 8ms
Tipo de protección	:	Llave termomagnética
Conectores de salida	:	4 Tomas leviton
Indicador	:	Voltímetro Digital)
Eficiencia	:	≥ 98%
Distorsión de onda	:	Nula
Distorsión Armónica	:	<3%

CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud	:	5000 m.s.n.m
Temperatura de trabajo	:	0° ~ 60 °C
Montaje	:	Interior

