



ESTABILIZADORES DE VOLTAJE

Protege tus equipos electrónicos y evita que se malogren en corto plazo



ESTABILIZADOR 100% SOLIDO

JU-DS15000W

DESCRIPCIÓN

Los estabilizadores sólidos de la marca JUPE son de fabricación peruana (Lima, Perú) diseñados para proteger equipos eléctricos y electrónicos de las fluctuaciones en el suministro de energía. Se distinguen por utilizar tecnología de estado sólido, lo que les confiere una serie de características y ventajas particulares.

En resumen, los estabilizadores sólidos de JUPE son una opción confiable y de alta calidad para quienes buscan una protección avanzada y duradera para sus equipos, especialmente aquellos de alta tecnología o uso profesional.



CALIDAD



GARANTIA
03 AÑOS



SOPORTE
24/7



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	:	JUPE
Modelo	:	JU-DS15000W
Tecnología	:	100% Estado sólido con TRIAC y sistemas de lazo cerrado
Garantía	:	3 años

INGRESO

Ingreso	:	220V AC
Rango	:	160V – 260V AC
Conectores de ingreso	:	Bornera baquelita
Fase	:	Monofásico
Frecuencia	:	50 - 60 Hz
Factor de potencia	:	0.9

TRANSFORMADOR

Tipo	:	Auto-Transformador en seco
Norma de fabricación	:	IEC - 76 ITINTEC 370 - 002
Montaje	:	Interior

EQUIPO

Gabinete de protección :

IP20, con Tapa en la parte superior y accesibles por los lados.
Esta provista por orificios de ventilación
La entrada y salida de cables es por la parte trasera del equipo en borneras industriales.

Gabinete metálico:

Fabricado en plancha LAF

Acabados :

El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado
El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
El proceso de pintado es electrostatico

SALIDA

Potencia real Salida	:	15000W / 15KW
	:	220V AC
Rango	:	+/- 3% Lazo Cerrado
línea neutra	:	Punto neutro conectado a tierra
Fase	:	Monofasico
Frecuencia	:	50-60Hz
Forma de onda	:	Sinusoidal pura
Tipos de cargas a soportar	:	Inductiva o capacitiva
Tiempo de respuesta	:	< a 8ms
Tipo de protección	:	Llave termomagnética
Conectores de salida	:	Bornera baquelita
Indicador de voltaje	:	Meter Analógico
Eficiencia	:	≥ 95%
Distorsión de onda	:	Nula
Distorsión Armónica	:	<3%

CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud	:	4800 m.s.n.m
Temperatura de trabajo	:	0° ~ 60 °C
Montaje	:	0 ~ 95 % Sin condensación

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue .
- Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo.
- Utilizar cables apropiados para la instalación.
- Dar mantenimiento a los 12 meses.

