FICHA TÉCNICA

FUENTE DE PODER REGULABLE 3 AMP

220V /0 - 30VDC

DESCRIPCIÓN

La fuente de poder regulable JUPE está diseñada para convertir una entrada de 220V AC en una salida de corriente continua regulable de 0 a 30V DC, con una corriente máxima de salida de 3A y frecuencia de entrada de 50/60Hz.

Su función principal es proporcionar una alimentación DC estable y ajustable, permitiendo seleccionar el nivel de tensión requerido dentro del rango de operación. Su diseño compacto y práctico facilita su incorporación en aplicaciones electrónicas, equipos de control, pruebas de laboratorio y sistemas que requieran una fuente de alimentación regulable.

CALIDAD

GARANTIA
03 AÑOS

SOPORTE
24/7

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lugar de Origen	Lima, Perú
Marca	JUPE
Modelo	JU-F3AMP/30VDC
Potencia Real	3 AMP
Ingreso AC	220V AC
Salida AC	30V DC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipos de cargas a soportar	Inductiva o Capacitiva
Eficiencia	> 98%
Tipo	Seco
Aislamiento Termico	Tipo H (155°C)
Factor de Potencia	0.9
Nivel de Ruido Aislamiento	< a 25dB

USO

Condiciones de Trabajo

Altitud	5000 m.s.n.m.
Temperatura de trabajo	0° ~ 60 °C
Humedad Relativa	0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

Gabinete de protección : IP20

Gabinete metálico : Fabricado en plancha LAF

Acabados :

- El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado.
- El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
- El proceso de pintado es electrostático

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados