



FUENTE DE PODER REGULABLE



FUENTE DE PODER REGULABLE 10 AMP

220V / 0-30VDC

DESCRIPCIÓN

La fuente de poder regulable JUPE está diseñada para convertir una entrada de 220V AC en una salida de corriente continua regulable de 0 a 30V DC, con una corriente máxima de salida de 10A y frecuencia de entrada de 50/60Hz.

Su función principal es proporcionar una alimentación DC estable y ajustable, permitiendo seleccionar el nivel de tensión requerido dentro del rango de operación. Su diseño compacto y práctico facilita su incorporación en aplicaciones electrónicas, equipos de control, pruebas de laboratorio y sistemas que requieran una fuente de alimentación regulable.



 CALIDAD	 GARANTIA 03 AÑOS	 SOPORTE 24/7
--	--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lugar de Origen	: Lima, Perú
Marca	: JUPE
Modelo	: JU-F10AMP/30VDC
Potencia Real	: 10 AMP
Ingreso AC	: 220V AC
Salida AC	: 30V DC
Frecuencia	: 50 - 60 Hz
Tipos de cargas a soportar	: Inductiva o Capacitiva
Eficiencia	: > 98%
Tipo	: Seco
Aislamiento Termico	: Tipo H (155°C)
Factor de Potencia	: 0.9
Nivel de Ruido	: < a 25dB
Aislamiento	: < a 25dB

USO

	Condiciones de Trabajo
Altitud	: 5000 m.s.n.m.
Temperatura de trabajo	: 0° ~ 60 °C
Humedad Relativa	: 0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

Gabinete de protección : IP20

Gabinete metálico : Fabricado en plancha LAF

Acabados :

- El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado.
- El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
- El proceso de pintado es electrostático

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

