FICHA TÉCNICA

FUENTE DE PODER MONOFASICO 15AMP

220V AC / 12 VDC-24 VDC

DESCRIPCIÓN

La fuente de poder monofásica JUPE modelo JU-F15AMP/12VDC/24VDC está diseñada para convertir una entrada de 220V AC en una salida de 12V DC - 24V DC, con una corriente de salida de 15A y frecuencia de entrada de 50/60Hz.

Su función principal es la conversión de energía AC a DC. El diseño compacto y resistente facilita su incorporación en aplicaciones que requieran alimentación de 12V DC - 24V DC dentro de los parámetros indicados.

CALIDAD | **GARANTIA** 03 AÑOS | **SOPORTE** 24/7

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lugar de Origen	:	Lima, Perú
Marca	:	JUPE
Modelo	:	JU-F15AMP/12VDC-24VDC
Potencia Real	:	15 AMP
Ingreso AC	:	220V AC
Salida AC	:	12V DC - 24V DC
Frecuencia	:	50 - 60 Hz
Tipos de cargas a soportar	:	Inductiva o Capacitiva
Eficiencia	:	> 98%
Tipo	:	Seco
Aislamiento Termico	:	Tipo H (155°C)
Factor de Potencia	:	0.9
Nivel de Ruido Aislamiento	:	< a 25dB

USO

		Condiciones de Trabajo
Altitud	:	5000 m.s.n.m.
Temperatura de trabajo	:	0° ~ 60 °C
Humedad Relativa	:	0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

Gabinete de protección : IP20

Gabinete metálico : Fabricado en plancha LAF

Acabados :

- El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado.
- El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
- El proceso de pintado es electrostático

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados