



VARIAC TRIFASICO



VARIAC TRIFASICO

TSGC2 - 3KVA

DESCRIPCIÓN

El Variac Monofásico **JUPE** modelo **TSGC2-3KVA** está diseñado para regular manualmente el voltaje de salida de una fuente de alimentación de corriente alterna, permitiendo ajustar el nivel de tensión de acuerdo con los requerimientos de cada aplicación. Cuenta con una capacidad de **3KVA** y un sistema de regulación mediante perilla de control.

Su función principal es proporcionar una salida de voltaje AC variable y controlada, siendo adecuado para aplicaciones que requieren ajustar o controlar la tensión eléctrica de manera precisa. Su diseño compacto y resistente facilita su utilización en equipos eléctricos, pruebas, laboratorios y aplicaciones industriales.



CALIDAD



GARANTIA
03 AÑOS



SOPORTE
24/7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lugar de Origen	: Lima, Perú
Marca	: JUPE
Modelo	: TSGC2 - 3KVA
Potencia Real	: 3KVA - 3000W
Ingreso AC	: 220V AC
Salida AC	: 0 - 300V AC
Frecuencia	: 50 - 60 Hz
Tipos de cargas a soportar	: Inductiva o Capacitiva
Eficiencia	: > 98%
Tipo	: Seco
Aislamiento Termico	: Tipo H (155°C)
Factor de Potencia	: 0.9
Nivel de Ruido Aislamiento	: < a 25dB

USO

Condiciones de Trabajo	
Altitud	: 5000 m.s.n.m.
Temperatura de trabajo	: 0° ~ 60 °C
Humedad Relativa	: 0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

- Gabinete de protección** : IP20
- Gabinete metálico** : Fabricado en plancha LAF
- Acabados** :
- El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado.
 - El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
 - El proceso de pintado es electrostático

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

