FICHA TÉCNICA

CARGADOR DE BATERIA MONOFASICO

12 VD / 50 AMP

CARACTERISTICAS

- Cargador de Bateria de plomo-ácido modelo conmutación de 3 etapas (IUOU)
- Interruptor de encendido / apagado.
- Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, 4 sobre temperatura, polaridad inversa (fusible).
- Sensor de temperatura: opcional
- Operaciones y mantenimiento simples.
- Operación del ventilador de enfriamiento lento.
- El LED indica para volumen, absorción, flotación, falla de estado de carga y encendido / apagado.

CALIDAD | **GARANTIA** 03 AÑOS | **SOPORTE** 24/7

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca	JUPE
Modelo	JU-CA50A
Potencia Real	50 AMP
Tecnología	Carga lenta / Carga rápida

AC - INGRESO:

Ingreso	Cable 220V AC
Rango de Ingreso	190V - 250V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz

DC - SALIDA

Salida	Pinza de Cocodrilo 12V DC
Voltaje de Carga Máxima	14.5V +/- 0.2V
Voltaje Flotante	13.8V +/- 0.2V
Máxima Potencia	600W
Amperaje	50 AMP
Eficiencia	> 98%

USO

Condiciones de Trabajo

Altitud	5000 m.s.n.m.
Temperatura de trabajo	0° ~ 60 °C
Humedad Relativa	0 ~ 95 % Sin condensación

EQUIPO

Gabinete de protección : IP20

Gabinete metálico : Fabricado en plancha LAF

Acabados :

- El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatado.
- El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema.
- El proceso de pintado es electrostático

RECOMENDACIONES

- No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue. Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito.
- No derramar líquidos sobre el equipo. Utilizar cables apropiados para la instalación.

JUPE © Copyright. Todos los derechos reservados